



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 14598.19—2007/IEC 60255-22-7:2003

---

## 电气继电器 第 22-7 部分：量度继电器和保护装置的 电气骚扰试验——工频抗扰度试验

Electrical relays—Part 22-7: Electrical disturbance tests for measuring relays and protection equipment—Power frequency immunity test

(IEC 60255-22-7:2003, IDT)

2007-01-23 发布

2007-08-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

## 目 次

前言 .....	I
1 范围 .....	1
2 规范性引用文件 .....	1
3 术语和定义 .....	1
4 试验严酷等级 .....	2
5 试验设备 .....	2
5.1 试验发生器 .....	3
5.2 试验发生器的校准 .....	3
5.3 耦合网络 .....	3
6 试验配置 .....	3
6.1 接地连接 .....	3
6.2 辅助设备 .....	3
7 试验程序 .....	3
8 验收准则 .....	4
9 试验报告 .....	4
附录 A (资料性附录) 关于工频试验的背景信息 .....	6
图 1 本部分中量度继电器和保护装置的试验端口 .....	2
图 2 A 级差模试验的示例 .....	4
图 3 B 级差模试验的示例 .....	5
图 4 共模试验的示例 .....	5
表 1 直流状态量输入端口的试验电压和耦合网络 .....	2

## 前　　言

本部分等同采用 IEC 60255-22-7:2003《电气继电器 第 22-7 部分：量度继电器和保护装置的电气骚扰试验——工频抗扰度试验》(英文版)。

为便于使用,本部分作了下列编辑性修改:

- a) “本国际标准”一词改为“本部分”;
- b) 用小数点“.”代替作为小数点的“,”;
- c) 删除国际标准的前言。

本部分的附录 A 为资料性附录。

本部分由中国电器工业协会提出。

本部分由全国量度继电器和保护设备标准化技术委员会归口。

本部分主要起草单位:国电南京自动化股份有限公司、国家继电器质量监督检验中心、南京南瑞继保电气有限公司、北京四方继保自动化股份有限公司、许继电气股份有限公司、阿城继电器股份有限公司、上海继电器有限公司、山东积成电子股份有限公司、烟台东方电子信息产业股份有限公司、北海银河科技股份有限公司、河北电力自动化研究所有限公司、北京紫光测控有限公司、上海三基电子工业有限公司、中国电力科学研究院。

本部分主要起草人:吴雪峰、张占营、李九虎、田衡、雷振锋、李俐、王洁民、袁文广、赵国刚、史高飞、田建军、葛荣尚、钱振宇、沈晓凡。

本部分首次发布。

# 电气继电器

## 第 22-7 部分:量度继电器和保护装置的 电气骚扰试验——工频抗扰度试验

### 1 范围

本部分以 IEC 61000-4-16 中所描述的概念为基础,参考了该出版物的适用部分,规定了对工频抗扰度试验的一般要求。这些试验适用于电力系统保护所用的量度继电器和保护装置,包括与这些装置一起使用的控制、监视和过程接口设备。

试验的目的是验证被试装置在其额定频率下(例如  $16\frac{2}{3}$  Hz、50 Hz 和 60 Hz)被激励并受到施加于直流状态量输入的短时、传导性的共模和差模工频骚扰时能否正确工作。

本部分不包括对配置在变电站之间导引线的试验。

本部分所规定的要求适用于新的量度继电器和保护装置,所规定的试验仅为型式试验。

本部分的目的是规定:

- 所用术语的定义;
- 试验严酷等级;
- 试验设备;
- 试验配置;
- 试验程序;
- 验收准则;
- 试验报告。

### 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过 GB/T 14598 的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。

GB/T 14047 量度继电器和保护装置(GB/T 14047—1993,idt IEC 60255-6:1988)

IEC 61000-4-16:2002 电磁兼容(EMC) 第 4-16 部分:试验和测量技术 对频率在 0 Hz~150 kHz 范围内的传导共模骚扰的抗扰度试验

### 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

#### 3.1

**辅助设备 auxiliary equipment**

为被试装置正常工作提供所需信号的设备,以及用来验证被试装置性能的设备。

#### 3.2

**被试装置 EUT**

被试验的装置。可以是一只量度继电器或一台保护装置。