



# 中华人民共和国国家标准

GB 16917.1—2003  
代替 GB 16917.1—1997

---

## 家用和类似用途的带过电流保护的 剩余电流动作断路器(RCBO) 第1部分：一般规则

Residual current operated circuit-breakers  
with integral overcurrent protection for  
household and similar uses (RCBO)—  
Part 1: General rules

(IEC 61009-1:1996, MOD)

2003-10-09 发布

2004-05-01 实施

中 华 人 民 共 和 国  
国家质量监督检验检疫总局 发布

## 目 次

前言 .....	III
1 适用范围 .....	1
2 规范性引用文件 .....	2
3 术语和定义 .....	2
4 分类 .....	13
5 RCBO 的特性 .....	14
6 标志和其他产品信息 .....	17
7 使用和安装的标准工作条件 .....	18
8 结构和操作的要求 .....	19
9 试验 .....	26
附录 A (规范性附录) 认证试验的试验程序和试品数量 .....	72
A.1 试验程序 .....	72
A.2 提交全部试验程序的试品数量 .....	73
A.3 基本设计结构相同的一个系列 RCBO 同时提交试验时, 简化试验程序的试品数量 .....	73
附录 B (规范性附录) 确定电气间隙和爬电距离 .....	77
附录 C (规范性附录) 短路试验中检测游离气体喷射的装置 .....	79
附录 D (规范性附录) 常规试验 .....	81
D.1 脱扣试验 .....	81
D.2 介电强度试验 .....	81
D.3 试验装置的性能 .....	81
附录 E (规范性附录) 安全特低电压辅助电路的特殊要求 .....	82
附录 F (规范性附录) RCBO 与连接在同一电路中的独立的熔断器的配合 .....	83
附录 G (规范性附录) 断路器和剩余电流元件在现场组装构成的 RCBO 的补充要求和试验 .....	84
G.1 概述 .....	84
G.2 定义 .....	84
G.3 标志和其他产品资料 .....	84
G.4 结构要求 .....	85
G.5 型式试验和验证 .....	85
G.6 r.c 元件的常规试验 .....	86
附录 H (规范性附录) 验证 RCBO 符合电磁兼容(EMC)技术要求的试验、补充试验程序和试品 数量一览表 .....	87
H.1 已包括在产品标准中的 EMC 试验 .....	87
H.2 EMC 产品族标准规定的补充试验 .....	87
附录 IA (资料性附录) 确定短路功率因数的方法 .....	88
IA.1 直流分量的公式 .....	88
IA.2 确定相角 $\phi$ 公式 .....	88
附录 IB (资料性附录) 符号汇编 .....	89
附录 IC (资料性附录) 接线端子设计示例 .....	90

附录 ID (资料性附录) ISO 和 AWG 铜导体对照	92
附录 IE (资料性附录) RCBO 的追随试验程序	93
IE. 1 概述	93
IE. 2 追随试验程序	93
 图 1 螺纹挤压成形自攻螺钉(3.6.10)	52
图 2 螺纹切削自攻螺钉(3.6.11)	52
图 3 标准试指(9.6)	53
图 4a) 验证动作特性(9.9.1)、自由脱扣机构(9.11)、动作功能与电源电压有关的 RCBO 在电源 电压故障时工作状况(9.17.3 和 9.17.4)的试验电路	54
图 4b) 验证 RCBO 在剩余脉动直流电流时正确动作的试验电路	55
图 4c) 验证 RCBO 在叠加平滑直流电流时正确动作的试验电路	56
图 5 验证带二个电流回路的单极 RCBO 的额定短路能力的试验电路(9.12)	57
图 6 在单相电路中验证二极 RCBO 的额定短路能力的试验电路(9.12)	58
图 7 在三相电路中验证三极 RCBO 的额定短路能力的试验电路(9.12)	59
图 8 在三相四线电路中验证带四个电流回路的三极 RCBO 的额定短路能力的试验电路(9.12)	60
图 9 在三相四线电路中验证四极 RCBO 的额定短路能力的试验电路(9.12)	61
图 10 短路试验整定示波图示例	62
图 11 机械振动试验装置(9.13.1)	62
图 12 机械撞击试验装置(9.13.2.1)	63
图 13 摆动撞击试验装置的撞击元件(9.13.2.1)	63
图 14 机械撞击试验的试品安装支架(9.13.2.1)	64
图 15 非封闭式 RCBO 机械撞击试验安装示例(9.13.2.1)	64
图 16 配电板安装式 RCBO 机械撞击试验安装示例(9.13.2.1)	65
图 17 轨道安装 RCBO 机械试验施加的力(9.13.2.2)	65
图 18 球压试验装置(9.14.2)	66
图 19 验证三极或四极 RCBO 通以单相负载时过电流极限值的试验电路(9.18)	66
图 20 可靠性试验的稳定阶段(9.22.1.3)	67
图 21 可靠性试验周期(9.22.1.3)	68
图 22 验证电子元件老化试验电路示例(9.23)	69
图 23 $0.5 \mu\text{s}/100 \text{ kHz}$ 振铃波形电流	69
图 24 RCBO 振铃波试验电路	70
图 25 $8/20 \mu\text{s}$ 浪涌电流脉冲	70
图 26 RCBO 浪涌电流试验电路	71
图 B.1~图 B.10 爬电距离应用图示说明	78
图 C.1 试验装置	79
图 C.2 栅格	80
图 C.3 栅格电路	80
图 IC.1 柱式接线端子示例	90
图 IC.2 螺钉接线端子和螺栓接线端子示例	91

## 前　　言

本部分的 8.1.1、8.1.2、8.1.3、8.2、8.3、8.4、8.5、8.6、8.7、8.10、8.11、8.13、8.14、8.16、9.3、9.6、9.7、9.8、9.9、9.10、9.11、9.12、9.15、9.16、9.18、9.19、9.20、9.22、9.23 和附录 A、附录 B、附录 C、附录 G 和附录 H 是强制性的，其余为推荐性的。

GB 16917《家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)》分为三个部分：

- 第 1 部分：一般规则；
- 第 21 部分：一般规则对动作功能与电源电压无关的 RCBO 的适用性；
- 第 22 部分：一般规则对动作功能与电源电压有关的 RCBO 的适用性。

本部分为 GB 16917 的第 1 部分，修改采用 IEC 61009-1:1996《家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第 1 部分：一般规则》(1996 年第二版)(英文版)及 IEC 61009-1:1996 Amendment 1(2002-11)。本部分与 IEC 61009-1:1996 的主要差异如下：

- 本部分中对  $I_{\Delta n} \leq 0.03$  A 的动作功能与电源电压有关的并且电源电压故障时不能自动断开的 RCBO，保留了在 GB 16917.1—1997 中提出的在电源电压降到 50 V 时还能动作的技术要求。因此在 4.1.2.2 的下面增加了注 2，试验方法目前暂按 GB 6829 的有关要求执行。
- 为了与 GB 16916.1(IEC 61008-1:1996) 取得一致，在标准的第 6 章中对小型 RCBO 至少应标志的内容增加了试验装置的操作件符号“T”，并要求在安装后能看得见。
- 本部分在附录 A 中列入了在附录 H 中规定的电磁兼容试验程序及试品数量要求，使认证试验的试验程序更完整。因此分别在附录 A 的表 A.1、表 A.2 和表 A.3 中增加了试验程序 H 及其试品数量和合格判别标准等内容。
- 本部分在附录 A 的表 A.3 中 E<sub>o</sub> 程序的试品规格规定为：“所有其他  $I_n$  额定值各 1 台， $I_{\Delta n}$  最小”。因为该试验程序是过电流动作特性试验和过电流不动作极限值试验，用各种不同  $I_n$  及最小  $I_{\Delta n}$  的试品进行试验更合理。
- 本部分把附录 A 的表 A.3 下面的注释 g，更改为“如果只有一个  $I_n$  值提交试验，这些试品不需要”。因为短路试验应分别对最大额定电流和最小额定电流的试品进行试验，而与  $I_{\Delta n}$  的大小关系不大。

本部分代替 GB 16917.1—1997《家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第 1 部分：一般规则》，本次修订主要参照 IEC 61009-1:1996 和 23E/508/FDIS 文件。

本部分与 GB 16917.1—1997 相比主要变化如下：

- 本部分对剩余电流动作特性试验，在  $5I_{\Delta n}$  与 500 A 的剩余动作电流之间增加了几档试验电流验证动作特性。相应地，对表 2 的分断时间和不驱动时间标准值及 9.9.1.2 的试验方法作了修改。
- 本部分的第 6 章中对小型 RCBO 至少应标志的内容增加了试验装置的操作件符号“T”，并要求在安装后能看得见。
- 本部分的第 6 章中对小型 RCBO 至少应标志的内容增加了标志 AC 型或 A 型 RCBO 的符号，可标在 RCBO 的背面或侧面，只要在安装前能看得见。
- 本部分对 RCBO 耐误脱扣能力进行了分类，分为正常耐误脱扣能力的 RCBO 和增强耐误脱扣能力的 RCBO，要求 RCBO 对通过设备的电容负载和设备闪络而流过的对地浪涌电流均应有足够的耐受能力，S 型 RCBO 对设备闪络而流过的对地浪涌电流应具有足够的耐误脱扣能力。并分别在第 8 章和第 9 章中规定了相应的性能要求和试验方法。

——本部分规定了  $I_{\Delta n} \leqslant 10 \text{ mA}$  的一般型 RCBO 应能承受峰值为 25 A 的振铃波电流试验而不发生误动作。GB 16917.1—1997 没有规定。

——本部分增加了附录 IE《RCBO 的追随试验程序》，建议制造厂为保证产品稳定的质量水平，必须制定对制造过程的追随检查程序。在附录 IE 中提出了制造 RCBO 时使用的追随程序示例，本附录可作为制造厂为保持产品质量水平而制定特定程序及组织的导则。

本部分规定了各种型式的 RCBO 的术语和定义、技术要求及试验。当用于特定型式的 RCBO 时，本部分应与 GB 16917.21—1997《家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第 21 部分：一般规则对动作功能与电源电压无关的 RCBO 的适用性》和 GB 16917.22—1997《家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第 22 部分：一般规则对动作功能与电源电压有关的 RCBO 的适用性》一起使用。

本部分的附录 A、附录 B、附录 C、附录 D、附录 E、附录 F 和附录 G 为规范性附录。

本部分的附录 IA、附录 IB、附录 IC、附录 ID 和附录 IE 为资料性附录。

本部分由中国电器工业协会提出。

本部分由全国低压电器标准化技术委员会归口。

本部分由上海电器科学研究所负责起草。

本部分参加起草单位：施耐德电气(中国)投资有限公司、北京 ABB 低压电器有限公司、SIEMENS (中国)有限公司、正泰集团公司、德力西电器股份有限公司、浙江嘉控电气股份有限公司、上海第三开关厂、厦门顺万裕电器工业有限公司。

本部分主要起草人：周积刚、龚骏昌。

本部分参与起草人：何才夫、高深、包章尧、侯海锋、王先锋、王昭万、张正、贾建萍、杨显忠、蒋小波。

# 家用和类似用途的带过电流保护的 剩余电流动作断路器(RCBO)

## 第1部分:一般规则

### 1 适用范围

本部分适用于交流 50 Hz 或 60 Hz, 额定电压不超过 440 V, 额定电流不超过 125 A, 额定短路能力不超过 25 000 A, 动作功能与电源电压无关或与电源电压有关的家用或类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(以下称为 RCBO)。

RCBO 用来对人进行间接接触保护, 这时设备的外露导电部件应接到一个合适的接地处。RCBO 还可用来对建筑物及类似用途的线路设备进行过电流保护, 也可对由于过电流保护装置不动作而持续存在的接地故障电流引起的火灾危险提供保护。

额定剩余动作电流不超过 30 mA 的 RCBO 也可作为其他电击保护措施失效时的补充保护措施。

本部分适用于能同时执行检测剩余电流, 将剩余电流值与剩余动作电流值相比较以及当剩余电流超过该值时断开被保护电路的装置。该装置也能在规定条件下接通, 承载和分断过电流。

注 1: 本部分有关在剩余电流条件下动作的内容以 GB 16916 为基础。

本部分有关过电流保护的内容以 GB 10963 为基础。

注 2: RCBO 主要给非专业人员使用, 不需要进行维修。

注 3: RCBO 的安装和使用规程在 IEC 60364 中规定。

一般型 RCBO 耐误脱扣, 是指浪涌电压(由操作暂态过电压或雷电感应产生的)在设备中产生负载电流而没有发生闪络。

S 型 RCBO 即使在浪涌电压引起闪络并产生续流时也具有足够的耐误脱扣能力

注 4: 安装在一般型 RCBO 后面并以共模方式连接的浪涌吸收器可能引起误脱扣。

注 5: 本部分适用范围的 RCBO 可认为适合于隔离用(见 8.1.3)。

当电源侧容易发生过度的过电压时(例如电源通过架空线引入), 可采取特殊的保护措施(例如: 采用避雷器)(见 GB 16895.12)。

注 6: 对防护等级高于 IP20 的 RCBO, 可能需要特殊的结构。

本部分也适用于由合适的剩余电流装置与断路器组装而成的 RCBO, 其机械装配可由制造厂在工厂完成或在现场进行, 这时附录 G 的要求适用。具有一个以上额定电流的 RCBO, 只要在正常使用时把额定电流从一个值变换到另一个值的装置是不可接近的并且不使用工具不能变换额定值, 本部分也适用于具有几个额定电流的 RCBO。

对插入式的 RCBO 需要补充技术要求。

对装入家用及类似的一般用途的插头、插座或器具连接器的 RCBO 或专门与它们组合使用的 RCBO 必须附加特殊的技术要求。

注: 目前, 对装入插头、插座的 RCBO 或专用于插头、插座的 RCBO, 本部分的技术要求可以与 GB 2099.1 一起使用(适用时)。

本部分不适用:

——用于电动机保护的 RCBO;

——整定电流值可由用户在使用时自行调节的 RCBO。

本部分的技术要求适用于正常环境条件(见 7.1)。对在严酷条件地区使用的 RCBO, 可补充必要的技术要求。